

Бездратовий світлодіодний ліхтарик для рибалок (FISHTRON WRL1)

З автоматичним освітленням після зйомки

Дякуємо за придбання бездратового світлодіодного рибальського ліхтаря FISHTRON WRL1.
Віriamo, що ви будете задоволені.

Ліхтарик призначений не лише для звичайного освітлення, але й завдяки вбудованому приймачу може автоматично вмикатися після клювання. У пам'яті ліхтарика можна одночасно зберігати до восьми пристроїв. Таким чином, ліхтарик вмикатиметься не лише після клювання риби на основі сигналу, що надсилається індикатором клювання, але й сигналу тривоги, що надсилається рибальським сигналізатором FISHTRON ALF3.

Технічні дані

- Джерело живлення: 3 x článek LR3 (AAA), (елементи в комплекті)
- Споживання струму: - приймач вимкнено: 0 mA
- приймач увімкнений: max. 1,6 mA
- усі світлодіоди горять: 200 mA
- Кількість білих світлодіодів: 3
- Ліхтарик можна використовувати разом з приймачами FISHTRON NEON TX3, FISHTRON CatFish TX3, FISHTRON Q9-RGB TX, приймачем FISHTRON RX MULTI та рибальським сигналізатором FISHTRON ALF3
- Кількість місць пам'яті (максимальна кількість одночасно вивчених пристроїв): 8
- Дальність: до 150 метрів



Використання ліхтарика

Коротке натискання кнопки на ліхтарику вмикає/вимикає його. Ліхтарик оснащений таймером, який вимикає ліхтарик через 30 секунд після його бездратового увімкнення, тобто після пострілу або тривоги. Якщо ліхтарик вмикається вручну, тобто кнопкою, він залишається увімкненим, доки його не вимкнуть вручну.

Вмикання та вимкнення приймача

- Щоб увімкнути приймач, утримуйте кнопку приблизно 1,5 секунди, доки не засвітиться червоний світлодіод збоку ліхтарика. Приймач тепер увімкнено. Щоб вимкнути приймач, утримуйте кнопку приблизно 1,5 секунди, доки червоний світлодіод збоку ліхтарика не згасне.
- Після полювання завжди вимикайте приймач, коли він вам не потрібен, це продовжить термін служби батарейок у ліхтарикі.

Збереження коду передавача в пам'яті ліхтарика (сполучення)

- Натисніть кнопку на ліхтарикі та утримуйте 5 секунд, поки не почне блимати червоний світлодіод збоку ліхтарика. Ліхтарик перейде в режим навчання.
- Тепер передайте дані з пристрою, який ви хочете сполучити з ліхтариком - натисніть кнопку на індикаторі дії або на бадильнику.
- Приймач ліхтарика зловить сигнал, збереже код у своїй пам'яті та підтвердить його, тричі блимкнувши ліхтариком. Після цього режим навчання автоматично завершиться.
- Якщо код пристрою вже збережено в пам'яті, жодних дій виконуватися не буде.
- Новий пристрій не буде збережено, якщо пам'ять заповнена (червоний світлодіод збоку ліхтарика швидко блимає, режим навчання завершується) або якщо пристрій з цим кодом вже збережено (червоний світлодіод збоку ліхтарика гасне на 1 секунду під час навчання).

Стирання пам'яті

Ви можете видалити пристрої, коди яких збережено в пам'яті ліхтарика, наступним чином:

- Вийміть батарейки з пристрою (однієї батарейки достатньо)
- Натисніть і утримуйте кнопку
- Продовжуйте утримувати кнопку та знову вставте батарейки.
- Червоний світлодіод збоку ліхтарика засвітиться і через деякий час почне швидко блимати- пам'ять очищена. Тепер відпустіть кнопку.

Повідомлення

Якщо ліхтарик знаходиться на більшій відстані від передавача, ви досягнете найкращої дальності, якщо повісить его високо.

Післягарантійний сервіс

Післягарантійне обслуговування здійснюється виключно чеським виробником – фірма FLAJZAR (адреса вказана в кінці цього посібника). Ми докладемо всіх зусиль, щоб допомогти вирішити будь-яку вашу проблему в найкоротші терміни.

Швидкий контакт електронною поштою у разі виникнення проблем: **obchod@flajzar.cz**.

Декларація відповідності

Фірма FLAJZAR, s.r.o. цим заявляє, що пристрій відповідає основним вимогам та ішим відповідним положенням.

Переробка

Інформація для користувачів щодо утилізації електричного та електронного обладнання. Символ на виробі, його упаковці або в супроводних документах вказує на те, що використані електричні та електронні вироби не слід викидати разом з побутовими відходами. Для правильної утилізації виробу здавайте його до спеціально відведених пунктів збору, де його приймуть безкоштовно.



Акумулятор

Ліхтар постачається з 3 батарейками типу AAA. Не кидайте батарейки у вогонь, не розбирайте та не вимикайте їх. Не перезаряджайте батарейки.

Виробництво та сервіс

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou (okres Hodonín)
tel.: +420 776 586 866
e-mail: obchod@flajzar.cz

Ви можете знайти повний асортимент електроніки для рибалок на www.flajzar.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohlašuje

Zařízení: Přenosná LED lampa k sadě pro rybáře
Typ/model: WRL1 (stejně jako NEON RFL1)

Je ve shodě s ustanoveními vlády č. 426/2000Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, uvedené ve směrnici 1999/5/ES.

- 1) Počet kanálů: 1
- 2) Kmitočtové pásmo: 868,000 až 868,600 MHz
- 3) V_f výkon: 11dBm

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

EMC:	ČSN EN 55022 ed.3 – třída B
	ČSN EN 55024 ed.2
	ČSN EN 61000-4-2 ed.2 kritérium A
	ČSN EN 61000-4-3 ed.3 kritérium A
Radiové parametry:	EN 300 220-1 V2.1.1
Bezpečnost:	ČSN EN 60950-1 ed.2

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 414102995AE1, vydáný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 686 01
- 2) Protokol elektrické bezpečnosti vydáný dne 20.11.2015
- 3) Datasheet RFM69W ISM, transceiver module v1.3, vydáný **HOPE MICROELECTRONICS CO.,LTD**, Add: 2/F, Building 3, Pingshan Private, Enterprise Science and Technology, Park, Lishan Road, XiLi Town, Nanshan, District, Shenzhen, Guangdong, China

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 25.05.2017

Vojtech Pánik – Jednatel : 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Виробник: FLAJZAR, s.r.o., юридична адреса: Kasarna 500, Bzenec, Поштовий індекс: 696 81, ID компанії: 01616161

ЗАЯВЛЯЄ

Пристрій: Портативний світлодіодний ліхтар для рибальського спорядження Тип/модель: WRL1 (такий самий, як NEON RFL1)

Це відповідає положенням Урядової постанови №426/2000 Збірника законів зі змінами та доповненнями, яка встановлює технічні вимоги до радіо- та телекомунікаційного термінального обладнання, зазначеного у Директиві 1999/5/ЄС.

- 1) Кількість каналів: 1
- 2) Смуга частот : від 868,000 до 868,600 МГц
- 3) Потужність радіочастного сигналу: 11 дБм

Пристрій відповідає вимогам наступних норм та стандартів: EMC:

ČSN EN55022 редакція 3- клас B

EN 55024, редакція 2

ČSN EN 61000-4-2 видання 2 критерій A

ČSN EN 61000-4-3 видання 3 критерій A

Радіопараметри : EN 300 220-1

Безпека: V2.1.1 ČSN EN 60950-1 ed.2

Продукт безпечний за нормальних умов використання та відповідно до інструкцій з експлуатації.

Декларація про відповідність видається на підставі таких документів:

- 1) Протокол випробувань № 414102995AE1, виданий Institute for Testing and Certification, a.s., акредитована випробувальна лабораторія № 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradistě 686 01
 - 2) Протокол електробезпеки, виданий 20.11.2015
 - 3) Технічний опис RFM69W ISM, модуль приймача v1.3, виданий HOPE MICROELECTRONICS CO., LTD, Адреса: 2/F, корпус 3, приватне підприємство Pingshan Science and Technology, парк, дорога Лішань, місто СІПІ, район Наньшань, Шеньчжень, Гуандун, Китай
- На цей продукт нанесено знак ЄС