

Bezdrátová LED čelovka pro rybáře HL346 NÁVOD

(poslední aktualizace 02.06.2026)



Děkujeme Vám za zakoupení bezdrátové LED čelovky pro rybáře HL346. Jsme velmi potěšeni, že jste si vybrali náš produkt a věříme, že s ním budete spokojeni.

Jedná se o dobíjecí LED čelovku se silnou baterií, možností zvolení ze dvou bílých a dvou zelených světelných toků, funkcí Zoom (rozšíření a zúžení světelného toku) a také možností zapnutí funkce Sensor by Hand Moving (bezdotykové ovládání). Čelovka má několik zásadních předností - dlouhá výdrž baterie, nízká hmotnost s rychlé dobíjení. Stav baterie Vám signalizují modré diody na přední straně čelovky. Čelovka dále disponuje kvalitním popruhem, který Vám zaručí dobré držení na hlavě. Samozřejmostí je dostačující IP pro používání čelovky v přírodě.



1 TLAČÍTKO SENZOR
Pro zapnutí funkce bezdotykového ovládání

3 STAV NABÍTÍ
Stav nabití signalizují modré diody

2 TLAČÍTKO ZAPNUTÍ
Pro zapnutí / vypnutí čelovky

Základní funkce

Tlačítko zapnutí

stiskem tlačítka do 3 vteřin, lze přepínat mezi 4 režimy svícení

- 1. bílá LED 100% - výdrž až 3h
- 2. bílá LED 50% - výdrž až 6 h
- 3. zelená LED 100% - výdrž až 11 h
- 4. zelená LED 50% - výdrž až 19 h

Čelovka obsahuje funkci paměti posledního režimu svitu. Pokud čelovku zapneme tlačítkem ON-OFF, tak si čelovka po 3 vteřinách svitu zapamatuje zvolený režim a dalším stiskem tlačítka ON-OFF čelovku vypneme (nemusíme přepínat zbylé režimy svitu). Pokud však chceme přepínat režimy, opakovaně stiskneme tlačítko ON-OFF do 3 vteřin.

Tlačítko SENZOR

Po stisku se aktivuje režim bezdotykového ovládání. Pohybem ruky do 25 cm od čelovky ovládáme bezdotykové zapnutí a vypnutí čelovky.

Nabíjení čelovky

Nabíjecí USB-C konektor se nachází na spodní straně čelovky pod gumovou záslepkou. Čelovku lze nabíjet libovolnou nabíječkou na mobil s napětím 5V, z libovolné powerbanky nebo z auto-adaptéru pro nabíjení mobilních telefonů (5V). Nabíjecí proud je cca 500mA, doba nabíjení od úplného vybití je asi 3,5 hod. Při nabíjení svítí modré LED na přední straně čelovky, pokud je akumulátor plně nabit svítí všech 5 modrých LED.

Pozáruční servis

Pozáruční servis provádí výhradně český výrobce – firma FLAJZAR (adresa uvedena na závěr tohoto návodu). Je naší maximální snahou Vám pomoci vyřešit každý váš problém v nejkratší možné lhůtě.

Rychlý emailový kontakt v případě problémů: obchod@flajzar.cz.

Recyklace

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Uvedený symbol na výrobku jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.

Akumulátor

Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte.

Důležité! Neotvírejte přihrádku na akumulátor.

Nevhodné pro děti do 6 let, použití jenom v přítomnosti dospělého!



Výrobce a servis

FLAJZAR, s.r.o.

Svatoplukova 1199

698 01 Veselí nad Moravou (okres Hodonín)

tel.: +420 776 586 866

e-mail: obchod@flajzar.cz

Technické údaje

- Napájení: vestavěný Li-pol akumulátor 3,7V/1800 mAh
- Nabíjení : pomocí USB-C kabelu
- Doba nabíjení 3,5h
- Počet bílých LED: 1
- Optický zoom - možnost zúžit nebo rozšířit kužel světla
- Počet zelených LED: 4
- Indikace stavu akumulátoru: 5 modrých LED na přední straně čelovky
- Světelný tok: až 260 lm
- Čelovku lze spárovat (použít) se signalizátory FISHTRON Q10 TX, Q9-RGB TX, FISHTRON NEON TX3, FISHTRON CatFish TX3, FISHTRON Q9-RGB TX, FISHTRON e3TX a rybářskými alarmy FISHTRON ALF3, ALF4
- Počet míst v paměti (maximální počet současně naučených zařízení): 8
- Dosah: až 150 metrů
- IP 66 - zcela prachotěsné a ochrana proti intenzivně tryskající vodě
- Váha : 118,2g
- Velikost : 70 x 46 x 52 mm
- Provozní teplota: -10° až +50°C

FLAJZAR®

EU prohlášení o shodě

Č. výrobku: HL346

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce:

FLAJZAR, s.r.o., IČO : 01616161

se sídlem Veselí nad Moravou, Svatoplukova 1199 , PSČ 698 01

zastoupena Vojtěchem Pánikem, jednatelem

Předmět prohlášení: LED čelovka HL346



Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s nařízením vlády č. 117/2016Sb., kterým se stanoví technické požadavky z hlediska elektromagnetické kompatibility a Nařízením vlády č. 481/2012Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

a harmonizovaných českých technických norem příslušných pro daný druh zařízení:

EMC :	ČSN EN IEC 55015
	ČSN EN 61000-6-1
	ČSN EN 61000-6-3
	ČSN EN 61547
Bezpečnost:	EN IEC 62368-1
RoHS:	ČSN EN IEC 63000

a je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k obsluze. Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

(jméno, funkce) (podpis):

Vojtěch Páník

Brno, 30/6/2022

jednatel společnosti